DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL AZOTEA TSAZ

CTO	Fluorescente		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Ventilador techo		Toma Corriente		Acond. de Aire		Otros			Watios	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W		N°	W	Parciales				
01	9	900					3	300	1	100						1300	1300			
02	3	300	8	240												240		240		
03			8	210															210	
04									2	200			Toma schucko	1	500	700		700		
05									1	100			Toma schucko	1	500	600			600	
06									2	200			Toma schucko	1	500	700		700		
07									2	200			Toma schucko	1	500				700	
08																				
09																				
Equilibrio por Fase																	1300	1640	1510	

CARGA TOTAL 4450 W

DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL ASCENSORES TSASC

CTO	Fluorescente		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Ventilador techo		Toma Corriente		Acond. de Aire		Otros			Watios	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W		N°	W	Parciales				
01													Ascensor 1	1	7500	7500				7500
02													Ascensor 2	1	7500	7500				7500
Equilibrio por Fase																				

CARGA TOTAL 15000 W

DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL BOMBA INCENDIO TSBI

CTO	Fluorescente		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Ventilador techo		Toma Corriente		Acond. de Aire		Otros			Watios	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W		N°	W	Parciales				
01													Bomba 15hp	1	11250	11250				11250
02																				
Equilibrio por Fase																				

CARGA TOTAL 11250 W